

CV-lijst voor gebruik Train-O-Matic Lokommander II Micro N18 in de Spoorlaar MaK 6400 upgrade set.

Een reset van de decoder voor het programmeren is altijd aan te raden, dit kan met CV8=8.
Het gewenste decoderadres kan gekozen worden door een waarde naar CV1 te schrijven.

CV	Waarde	F-Toets	Functie
33	41	F0	Front- en sluitseinen
34	22	F1	Rangeersein
35	36	F2	Rangeerverlichting
36	36	F3	Seinen cabine 1 uit
37	64	F4	Seinen cabine 2 uit
38	0	F5	Rangeersnelheid
39	0	F6	Vertraging/versnelling uit
40	0	F7	Gevaarsein cabine 1
41	0	F8	Gevaarsein cabine 2
42	48	F9	Cabineverlichting*
43	12		
44	128		
114	5		
115	6		
122	0		
168	27		
170	49		
171	14		
174	1		
175	2		
180	27		

*Alleen wanneer een losse cabine-LED is geïnstalleerd, zie hiervoor de handleiding.